

## 76105 Návod k použití

**Varování:** Tuto položku by měl instalovat nebo odinstalovat pouze kvalifikovaný elektrikář. Ujistěte se, že lampa není připojena během instalace k síti. Nelze převzít žádnou odpovědnost za poškození způsobené nesprávnou instalací.

### Montáž k povrchu:

Obrázek 1 - Odšroubujte kroužek z keramického držáku. Je nutné jej tlačít dolů na kovový kolík ve středu pomocí například šroubováku.

Obrázek 2 - Odstraňte kroužek a reflektor nebo ochranné pletivo.

Obrázek 3 - Odšroubujte bezhlavý šroub a odpojte odlehčení tahu.

Obrázek 4 - Vyjměte vnitřní část zásuvky a odpojte kabely ze šroubových kontaktů.

Obrázek 5 - Odšroubujte závitový šroub z keramického držáku a demontujte spodní podložku a matici. Vyrtejte 10mm otvor do povrchu, na který chcete lampu připojit (plocha musí být odolná plameni/žáru). Navlékněte kabel a montážní příslušenství otvorem shora a pomocí matic zajistěte z obou stran.

Obrázek 6 - Našroubujte držák zpět na závitový šroub. Ujistěte se, že závitový šroub nezasahuje příliš daleko do držáku, aby nedošlo k dotyku mezi konci kabelů a elektrickými kontakty.

Obrázek 7 – Nasadte reflektor nebo ochranné pletivo zpět na držák a připojte kroužek. Zkontrolujte, zda je vnitřní část držáku je správně umístěn. Kovový čep by měl zapadnout na místo a kabel nesmí být zkroucený. Zašroubujte bezhlavý šroub zpět k připojení odlehčení tahu.

### Operační podmínky:

- Zařízení lze provozovat pouze při 230 V, 50/60 Hz střídavého napětí.
- Přípustná okolní teplota nesmí během provozu překročit 45 ° C
- Zařízení je navrženo pro použití v suchých oblastech.

- Zajistěte aklimatizační dobu až 2 hodin, pokud dochází ke kondenzaci.

- Chraňte zařízení před vlhkostí a postříkáním vodou!

- Nepoužívejte zařízení v místech, kde jsou hořlavé plyny nebo páry.

### Určené použití:

Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Lze použít všechny žárovky uvedené v tomto manuálu (viz část „Vhodné žárovky“). Toto zařízení je navrženo pro montáž výhradně na nehořlavé povrchy. Nesprávné použití nebo montáž není povolena!

### Použití v teráriu:

Instalace uvnitř terária je na vaše vlastní riziko. Společnost TRIXIE nemůže ovlivnit provozní podmínky v teráriu, je to odpovědností každého spotřebitele.

### Počáteční provoz a provoz:

- Před prvním použitím vložte žárovku do zásuvky E 27 a zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.

- Pro žárovky s krytými reflektory: Pokud je lampa na horní části terária ujistěte se, že mezi reflektorem a povrchem terária je dostatečný prostor a že se reflektor nedotýká. Pomůže to toku tepla a zabrání jeho nadměrné akumulaci. V případě potřeby umístěte malé předměty pod lampou, aby ji zvedly výše nad povrch terária.

- Zajistěte dostatečné větrání, abyste zabránili přehřátí malých prostorů.

- Zapněte a vypněte lampu pomocí spínače na napájecím kabelu

- Při instalaci lampy se svorkou zajistěte, aby byla lampa bezpečně upevněna. Lampa nesmí být připojena k potrubí! Ponechte obyvatelům terária prostor, kde se mohou skrýt mimo dosah lampy. Teplotní spády a místa k úkrytu jsou nezbytnými součástmi terária a pomáhají zlepšovat pohodu vašich domácích mazlíčků.

Při používání prosím postupujte podle pokynů výrobce žárovky s UV zářením.

#### Bezpečnostní instrukce:

- Lampu na napájecí kabel nezavěšujte bez instalace odlehčení tahu.
- Pravidelně kontrolujte držák, napájecí kabel, spínač i zástrčka z hlediska poškození. Pokud se objeví známky poškození, lampu okamžitě vypněte a přestaňte ji používat. Totéž platí, pokud se žárovka dostane do kontaktu s tekutinami. Kontrola nebo opravy musí být provedeny kvalifikovaným elektrikářem!
- Před implementací je vhodné to zkontrolovat, zda je toto zařízení vhodné pro požadované použití. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte odborníka nebo výrobce.
- Nepoužívejte lampu ve vlhkém prostředí.
- Před výměnou odpojte elektrické napájení žárovka.
- Používejte ochranné pletivo, abyste zabránili kontaktu s žárovkou. Také se ujistěte, že nejžhavější části lampy nedotýkají se.
- Lampa se smí používat pouze s nehořlavými povrchy a nesmí se zakrývat. Hrozí nebezpečí požáru! Plamenům odolné povrchy musí mít teplotu vznícení nejméně 200 ° C a nesmí měknout ani se deformovat.
- Pro připojení lampy používejte pouze napájecí kabel dodaný výrobcem. Pokud je poškozený je třeba jej vyměnit - použijte pouze speciální kabel nebo kabel získané od výrobce. Po výměně kabelu je nutné provedení inspekce před dalším použitím lampy.

Nepoužívejte lampu v místnostech přístupných lidem. Nikdy se přímo nedívejte do lampy.

#### Technické specifikace:

Provozní napětí 230 V ~ 50/60 HZ

Spínací proud max. 1.3 A

Maximální okolní teplota 45 ° C

Maximální vstupní napětí v závislosti na modelu až do 100 W nebo do 250 W (viz Specifikace na obalu)

Bezpečná vzdálenost informujte se o příslušných informacích výrobce žárovky

Vhodné žárovky:

- žárovky reflektorů (vlákno) a žárovky (např. 'REPTILAND Basking Spotlight)
- halogenové reflektory (např. „REPTILAND HeatSpot Pro“) Halogenové zakřivení reflektoru
- Kompaktní žárovky UV (úsporné žárovky s vlastním předřadníkem) např. „REPTILAND Tropic Pro Compact“)
- keramické tepelné bodové světlometry se zásuvkami E 27 (např. „REPTILAND“ keramické infračervené bodové reflektory)

Dodržujte návod k použití a technické údaje žárovek, zejména doporučené vzdálenosti povrchů reflektorů.

